

SAM4S ER-265EJ ALV MUUTOS Tammikuu 2026

Tekstien kirjoitukseen käytetään vakionäppäinpöydässä olevia kirjaimia/merkkejä, josta on kuva seuraavalla sivulla. Tämän kuvan voi tulostaa ja laittaa näppäinpöydän päälle, ohjelmoinnin helpottamiseksi.

Sama paperinen näppäinkuva saattaa löytyä teidän oman näppäinpöydän alta, kun ottaa suojamuovin irti.

Kirjoitus tapahtuu "vanhojen" kännyköiden tavalla eli yhdessä näppäimessä on useampi kirjain, jolloin näppäillään näppäintä, kunnes haluttu kirjain ilmaantuu näytölle.

Huomioi seuraavat asiat:

- vasen alakulma SP = välilyönti
- %-merkki vasemmalta alhaalta
- SKIP-näppäimellä siirto seuraavaan merkkiin samassa näppäimessä.
Esim. MYYNTI-sanana tupla Y-kirjaimet: Y – SKIP -Y
- SKIP-näppäimen oikealla puolella oleva nuoli korjaa edellisen merkin.
- Ohjelmointivalikoissa voi liikkua ylös ja alas nuolinäppäimillä (seuraavan sivun kuvassa näppäimet PERUUTUS ja MAKSUTAPA1)

- Käännä avain PGM-asentoon (näytössä = 1. PLU)
- Paina 7 ja KÄTEINEN (näytössä = ANNA ALV#)
- Paina 2 ja KÄTEINEN ja KÄTEINEN
 - Jos näytöllä on teksti, joka sisältää tekstin 14%,
niin kirjoita teksti 'ALV 13,5%' ja paina KÄTEINEN
 - Muuten paina ainoastaan KÄTEINEN
- Paina 3 ja KÄTEINEN (näytöllä = KURSSI 14,000)
- Näppäile 13,500 ja paina KÄTEINEN
- Paina CLEAR-näppäintä, kunnes näytöllä = 1. PLU
- Paina 8 (VIESTIT) ja KÄTEINEN
- Paina 4 (PÄÄRAPORTTI) ja KÄTEINEN
- Selaa nuolinäppäimillä kohtaan 6. ja KÄTEINEN (näytöllä = ALV 14% MYYNTI)
- Kirjoita teksti ALV 13,5% MYYNTI ja paina KÄTEINEN
- Selaa nuolinäppäimillä kohtaan 10. ja KÄTEINEN (näytöllä ALV 14%)
- Kirjoita teksti ALV 13,5% ja paina KÄTEINEN
- Paina CLEAR-näppäintä, kunnes näytöllä = 1. PLU

Käännä avain REG-asentoon ja ohjelmointi valmis

SAM4S ER-265EJ ALV MUUTOS Tammikuu 2026

KUITIN SYÖTTÖ	KUITTI ON/OFF	LISÄÄ- LASKU	EI MYyntiÄ	MYyjÄ #	SISÄÄN- MAKSU1	ULOS- MAKSU1
- SKIP	+%/←	-% ÄÄÖÆØ	VALU- UTTA1	PALA- UTUS	KOR- JAUS	↑ PERU- UTUS
5 \$ ■ € €	10 DOUBLE	15 CAPS	CLEAR	X/KERTAA	PLU	↓ MAKS- UTAPA1
4 PQR	9 STUV	14 WXYZ	7	8	9	KORTTI
3 GHI	8 JKL	13 MNO	4	5	6	VÄLI- SUMMA
2 % -" !	7 ABC	12 DEF	1	2	3	KÄTE- INEN
1 SP*+@	6 : , &	11 .(-)	0	00	.	